

AHD 屋内外用 防犯灯カメラ

136万画素・低照度センサー搭載

WTW-AW80NT



特徴

- AHD 屋内外用 低照度センサー搭載 防犯灯カメラ
- 136万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1280×720 (720P)
- 3.6mm 3メガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約82度
- 5段階デジタルズーム機能
- ミラー機能(左右反転)
- デイ & ナイト機能
- OSDメニュー操作可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

| 商品名 | WTW-AW80NT |
|------------------|---|
| 撮像素子 | 1/1.8 inch 1.3Mega pixel CMOS Sensor |
| 総画素数 | 136万画素 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 水平解像度 | 1000TV本 |
| 映像出力形式 | 1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M) |
| 映像出力解像度 | AHD出力: 1280×720 (720P) |
| 映像出力端子 | AHD端子 (BNCJ) |
| 電源入力端子 | Φ2.1DCJコード |
| 赤外線LED | 特注20mm ホワイLED 2個 |
| 対応周波数(赤外線) | 非対応 |
| ホワイLED照射距離 | 最大約40m |
| 夜間監視距離 | 最大約20m |
| OSDメニュー | 英語 |
| デイ & ナイト | EXTERNA/B/W(白黒)/COLOR/AUTO ※本製品はEXTERNA設定してください |
| 彩度調節機能 | AUTO/MANUAL (15段階レベル調整可能) |
| ノイズ除去機能(DNR) | 3DNR-AUTO/MANUAL (15段階レベル調整可能) |
| D-WDR | OFF / ON (8段階レベル調整可能) |
| 逆光補正 (BACKLIGHT) | OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能) |
| ミラー機能 | 左右反転可能 |
| デジタルズーム機能 | 5段階デジタルズーム可能 |
| S/N比 | 52dB |
| レンズ | 3.6mm 3メガピクセルレンズ装着 |
| 画角 | 水平角度約82度 |
| 最低被写体照度 | 0.1Lux (カラー) |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 外形寸法 | 102(W)×90(H)×169(D)mm ※取付金具含まず |
| 重量 | 約965g ※取付金具含む |
| 電源 | DC12V / 約485mA ※ホワイLED点灯時 |

寸法図

(単位: mm)

